

RTRD

KIT DE CONVERSION DE LAMPE POUR DEL

OPÉRATION À 120V C.A.

1,2W PAR LAMPE

BASE VISSABLE

Le kit de rechange de lampe pour enseigne Exit RTRD de AimLite procure une énergie exceptionnelle et des économies d'entretien par rapport aux lampes incandescentes traditionnelles. Chaque lampe RTRD ne consomme que 1,2W d'alimentation c.a. et utilise des DELs à longue durée sans entretien. Les 26 DELs sont très brillantes et sont disposées en U pour optimiser la distribution de l'éclairage. Le boîtier des DELs aux lignes fines est fait d'un techno polymère avant-gardiste et peut être pivoté pour aligner la plaque frontale et l'enseigne Exit.



CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

MÉCANIQUE

- Boîtier en techno polymère léger et durable, de couleur blanche
- Le boîtier est réglable sur 180° dans n'importe quelle direction pour s'aligner avec la plaque frontale de l'enseigne Exit
- Base candélabre standard intégrée
- Les bases vissables en option disponibles sont:

- Base intermédiaire
- Base à baïonnette c.c.
- Boîtier profilé permettant l'installation dans les enseignes Exit étroites

ÉLECTRIQUE

- Entrée 120V c.a. 60Hz
- Consommation de puissance de 1,1W par lampe
- 26 DELs très brillantes par lampe
- Condensateurs à limite de courant intégré et absorbeur de surtension assurent une opération à longue durée sans clignotement

GUIDE DE COMMANDE

RTRD —

SÉRIE	DIMENSIONS
RTRD	U - UNIVERSELLE (LE KIT INCLUT CANDÉLABRE, INTERMÉDIAIRE ET BAÏONNETTE À DOUBLE CONTACT)

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.