

Liste de compatibilité

Ballasts pour T8 Type A DEL Choix



T8 TYPE A CHOIX SÉRIES 3

Code de commande	Description
70101	T8/S3/13W/835/48/CHOICE/STD
70102	T8/S3/13W/840/48/CHOICE/STD
70103	T8/S3/13W/850/48/CHOICE/STD

120-277 V (1/3)

Description du ballast				1 Lampe		2 Lampes		3 Lampes		4 Lampes	
Marque	Code de commande	Nombre de lampes	Méthode de démarrage	Tension d'entrée							
				120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V
Standard	56558 E232PI120L	2	IS	Compatible		Compatible					
	61113 E232T8IS120/N/AS	2	IS	Compatible		Compatible					
	59770 E432T8IS120/H	4	IS					Non-compatible		Compatible	
	61127 E432T8IS120/L/AS/BULK	4	IS					Compatible		Compatible	
	61125 E432T8IS120/N/AS/BULK	4	IS					Compatible		Compatible	
	61131 E232T8IS120-277/L/AS	2	IS	Compatible	Non-compatible	Compatible					
	63627 E232T8PS120-277/N/AS	2	PS	Compatible		Compatible					
	61062 E232T8PS120-277/L/AS/BULK	2	PS	Non-compatible	Compatible	Compatible					
	61128 E232T8IS120-277/N/AS	2	IS	Compatible		Compatible					
	61123 E232T8IS120/L/AS	2	IS	Compatible		Compatible					
	60075 E232T8IS120/H/90C	2	IS	Compatible		Non-compatible					
	60080 E332T8IS120/L/90C/BULK	3	IS			Compatible		Compatible			
	61122 E332T8IS120/N/AS	3	IS			Compatible		Compatible			
	61065 E432T8PS120-277/L/AS/BULK	4	PS					Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	61129 E432T8IS120-277/N/AS	4	IS					Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
61063 E432T8PS120-277/N/AS/BULK	4	PS					Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	
61134 E432T8IS120-277/L/AS	4	IS					Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	
Arcata	ACT4P32ISUNV	4	IS					Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Advance	ICN-2P32-N	2	IS	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible			
	ICN-2P32-SC	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible					
	ICN-2S40-N	2	IS	Compatible							
	ICN-4P32-N REV.D	4	IS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	
	ICN-4P32-SC	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible					
	ICN-1P32-N	1	IS	Compatible	Compatible						
	IOPA-1P32-N	1	IS	Compatible	Compatible						
	IOPA-2P32-N	2	IS	Non-compatible	Compatible	Compatible					
	IOPA-1P32-LW-N	1	IS	Non-compatible	Compatible						
	IOPA-2P32-LW-N	2	IS	Non-compatible	Compatible	Compatible					
	IOPA-4P32-LW-N	4	IS					Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOPS-1P32-N	1	IS	Compatible	Compatible						
	IOP-4P32-LW-N	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	RCN-2S32-SC	2	PS			Compatible					
	REZ-2S32-SC	2	PS/DIM	Non-compatible		Compatible					
	REL-4P32-RH-TP	4	IS					Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	RELB-2S40-N	2	RS	Compatible		Compatible					
REL-2P 32-SC	2	IS	Compatible		Compatible						
ESPEN	VE232MVHIP	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible				
	VE232MVHIPE	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible				
	VE232MVHIPHE	2	IS	Non-compatible	Compatible	Compatible					
	VE232MVHIPLE	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible					
	VE432MVHIP	4	IS					Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	VE432MVHIPE	4	IS					Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
VE432MVHIPHE	4	IS					Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	

Les tests de ballasts sont effectués avec un code de date de fabrication spécifique. Les ballasts plus anciens, avec les mêmes numéros de modèle, peuvent avoir des conceptions électroniques différentes et, par conséquent, la compatibilité peut varier. De même, un ballast plus récent, avec le même numéro de modèle, peut avoir subi des révisions qui peuvent affecter la compatibilité. La compatibilité peut également s'étendre au-delà de cette liste et Stanpro recommande de tester quelques luminaires avec les lampes compatibles avec les ballasts, même si le ballast est sur cette liste de compatibilité, pour assurer la compatibilité et les performances.

Compatible Non-compatible N/A

Pour valider la compatibilité avec des ballasts qui ne figurent pas sur cette liste, veuillez contacter votre représentant des ventes.

Liste de compatibilité

Ballasts pour T8 Type A DEL Choix



120-277 V (2/3)

Description du ballast				1 Lampe		2 Lampes		3 Lampes		4 Lampes	
Marque	Code de commande	Nombre de lampes	Méthode de démarrage	Tension d'entrée							
				120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V
Fulham	NPY-120-232-LT8	2	PS	Compatible		Compatible					
	NPY-120-432-T8-B	4	IS					Compatible		Compatible	
	NPY-120-432-T8-S	4	IS					Compatible		Compatible	
	WHCG3-120-T8-IS	3	IS			Compatible		Compatible			
	WHCG5-120-T12-RS	2	RS	Compatible		Compatible					
	WHL-120-L	2	IS	Compatible							
	WH5-120-L	2	IS			Non-compatible					
Fusion	FB232MVE	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible				
	FB332MVE	3	IS			Compatible	Compatible	Compatible	Compatible		
	FB432MVE	4	IS					Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	FB232MVE-HE	2	IS	Compatible		Compatible					
	FB232MVE-LHE	2	IS	Compatible		Compatible					
	FB432MVE-HE	4	IS					Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	FB232MVE-PPS-HE	2	PS	Compatible		Compatible					
	FB432MVE-PPS-HE	4	PS					Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
GE	GE432MAXP-H/ULTRA	4	IS	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible		
	GE232MAXP-H	2	IS	Compatible		Compatible					
	GE232MAXP-L	2	IS	Compatible		Compatible					
	GE332MAXP-L	3	IS					Compatible	Compatible		
	GE132MAXP-N	1	IS	Compatible							
	GE 232-120RES-DIYB	2	IS	Compatible		Compatible					
	GE 232-120-PS-N	2	PS	Compatible		Compatible					
	GE232MAX-G-N	2	IS	Compatible		Compatible					
	GE232MAX-N	2	IS	Compatible		Compatible					
	GE232-MVPS-L	2	PS	Compatible		Compatible					
	GE232-MV-N	2	IS	Compatible		Compatible					
	GE-232-MVPS-H	2	PS	Non-compatible	Non-compatible	Compatible					
	GE332MAX90-V60	3	IS/DIM			Non-compatible	Compatible	Compatible			
	GE332MV-N-DIY	3	IS			Compatible		Compatible	Compatible		
	GE432MAX-H-42T	4	IS					Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
GE-232-MV-PS-L	2	PRO	Compatible	Non-compatible	Compatible						
Greenhill	GH2P59ISUNV	2	IS	Non-compatible	Non-compatible	Compatible					
	GH4P32ISUNV	4	IS			Compatible		Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Halco	EP232IS/H/MV/HE	2	IS	Non-compatible	Non-compatible	Compatible		Compatible	Compatible		
	EP332IS/L/MV/HE	3	IS			Compatible		Compatible	Compatible		
	EP332IS/MV/MC	3	IS			Compatible		Compatible	Compatible		
	EP432IS/L/MV/HE	4	IS			Compatible		Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	EP432IS/MV/MC	4	IS			Compatible		Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Huafeng	ENI-T8-32-P2SC-N	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible				
	ENI-T8-32-P4MC-N	4	IS					Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Keystone	KTEB-232-UV-IS-N-P	2	IS	Compatible		Compatible					
	KTEB-332-UV-IS-N-P	3	IS			Compatible		Compatible	Compatible		
	KTEB-432-UV-IS-N-P	4	IS					Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	KTEB-232-UV-PS-VDIM	2	PS/DIM			Compatible					
OSRAM	QTP 3x32T8/UNV PSX-SC	3	IS					Non-compatible	Non-compatible		
	QHE 4*32T8/UNV PSN-SC	4	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	QTP 2*32T8/UNV ISN-SC	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible				
	QHE1X32T8/UNV ISH-HT-SC	1	IS	Compatible	Compatible						
	QHE1X32T8/UNV ISL-SC	1	IS	Compatible	Compatible						
	QHE1X32T8/UNV ISN-SC	1	IS	Compatible	Compatible						
	QHE1x32T8/UNV DIM-TC	1	DIM	Compatible	Compatible						
QHE1XLEDT8/UNV ISL-SC	1	IS	Compatible	Compatible							

Les tests de ballasts sont effectués avec un code de date de fabrication spécifique. Les ballasts plus anciens, avec les mêmes numéros de modèle, peuvent avoir des conceptions électroniques différentes et, par conséquent, la compatibilité peut varier. De même, un ballast plus récent, avec le même numéro de modèle, peut avoir subi des révisions qui peuvent affecter la compatibilité. La compatibilité peut également s'étendre au-delà de cette liste et Stanpro recommande de tester quelques luminaires avec les lampes compatibles avec les ballasts, même si le ballast est sur cette liste de compatibilité, pour assurer la compatibilité et les performances.

Compatible Non-compatible N/A

Pour valider la compatibilité avec des ballasts qui ne figurent pas sur cette liste, veuillez contacter votre représentant des ventes.

Liste de compatibilité

Ballasts pour T8 Type A DEL Choix



120-277 V (3/3)

Description du ballast				1 Lampe		2 Lampes		3 Lampes		4 Lampes	
Marque	Code de commande	Nombre de lampes	Méthode de démarrage	Tension d'entrée							
				120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V
OSRAM	QHE1XLEDT8/UNV ISN-SC	1	IS								
	QHE1XLEDT8/UNV ISN-SC-G2	1	IS								
	QHE2XLEDT8/UNV ISL-SC-G2	2	IS								
	QHE2XLEDT8/UNV ISN-SC-G2	2	IS								
	QHE2X32T8/UNV ISH-HT-SC	2	IS								
	QHE2X32T8/UNV ISL-SC	2	IS								
	QHE2X32T8/UNV ISN-SC	2	IS								
	QHE2X32T8/UNV PSH-HT	2	PRO								
	QHE2X32T8/UNV DIM-TC	2	DIM								
	QHE3XLEDT8/UNV ISL-SC	3	IS								
	QHE3XLEDT8/UNV ISN-SC	3	IS								
	QHE3XLEDT8/UNV ISN-SC-G2	3	IS								
	QHE3X32T8/UNV ISL-SC	3	IS								
	QHE3X32T8/UNV ISN-SC	3	IS	TBD							
	QHE3X32T8/UNV ISN-SC-1	3	IS								
	QHE3X32T8/UNV PSN-SC	3	PRO		TBD						
	QHE4XLEDT8/UNV ISN-SC-G2	4	IS								
	QHE4X32T8/UNV ISL-SC	4	IS								
	QHE4X32T8/UNV ISN-SC	4	IS								
QHE4X32T8/UNV DIM-TCL	4	DIM									
QTP 2*32T8/UNV ISN-SC	2	IS									
Howard	EP4/32IS/MV/MC/HE	4	IS								
	EPL3/32IS/MV/SC/HE	3	IS								
POWER MASTER	2*32T8-UNV-IS-L	2	IS								
Robertson	RSW240T12120	2	PS								
Sunpark	SL15T	2	PS								
Premium	BB-T8/UVH-2x32	2	IS								
	BB-T8/UVH-3x32	3	IS								
Pacific	EB-332IS-U	3	IS								
	EB-432IS-U	4	IS								
TCP	E4P32PSVNVE	4	IS								
PLUSRITE	BAF232IS/MV/H	2	IS								
Universal	B232SR120S30	2	PS/DIM								
	B232IUNVHP-N	2	IS								
	B432IUNVHP-A	4	IS								
	B332IUNVHP-A	3	IS								

Les tests de ballasts sont effectués avec un code de date de fabrication spécifique. Les ballasts plus anciens, avec les mêmes numéros de modèle, peuvent avoir des conceptions électroniques différentes et, par conséquent, la compatibilité peut varier. De même, un ballast plus récent, avec le même numéro de modèle, peut avoir subi des révisions qui peuvent affecter la compatibilité. La compatibilité peut également s'étendre au-delà de cette liste et Stanpro recommande de tester quelques luminaires avec les lampes compatibles avec les ballasts, même si le ballast est sur cette liste de compatibilité, pour assurer la compatibilité et les performances.

■ compatible
 ■ non-compatible
 N/A

Pour valider la compatibilité avec des ballasts qui ne figurent pas sur cette liste, veuillez contacter votre représentant des ventes.

Liste de compatibilité

Ballasts pour T8 Type A DEL Choix



347 V

Description du ballast				1 Lampe	2 Lampes	3 Lampes	4 Lampes
Marque	Code de commande	Nombre de lampes	Méthode de démarrage	Tension d'entrée			
				347 V			
Standard	10293 E232T8IS347/N	2	IS				
	60076 E232T8IS347/H/90C	2	IS				
	58278 E232T8IS347/L/BULK	2	IS				
	31549 E232T8IS347/N/BULK	2	IS				
	10294 E432PI347G01	4	IS				
	56603 E432T8IS347/L/BULK	4	IS				
	10294 E432T8IS347/N	4	IS				
	31552 E432T8IS347/N/BULK	4	IS				
	59971 E432T8IS347/H/90C	4	IS				
	66150 E232T8IS/MIC/347/N/AS	2	IS				
	59741 E232T8PS347/H/XTRM	2	PS				
	62992 E232T8PS347/N/AS/BULK	2	PS				
	66152 E232T8IS/MIC/347/L/AS/BULK	2	IS				
	60079 E332T8IS347/L/90C/BULK	3	IS				
	61064 E432T8PS347/N/AS/BULK	4	PS				
61066 E432T8PS347/L/AS/BULK	4	PS					
Advance	GOPA-4P32-LW-SC	4	IS				
	GOPA-3P32-LW-SC	2	IS				
	GOPA-4P32-SC	4	IS				
OSRAM	QHE 4*32T8/347 ISN-SC	4	IS				
	QHE1X32T8/347 ISN-SC	1	IS				
	QHE1X32T8/347 ISL-SC	1	IS				
	QHE2X32T8/347 ISL-SC	2	IS				
	QHE2X32T8/347 ISN-SC	2	IS				
QHE3X32T8/347 ISN-SC	3	IS					
Fusion	FB232347E-HE	2	IS				
	FB232347E-L	2	IS				
	FB232347E-PPS-HE	2	PS				
	FB432347E-HE	4	IS				
	FB432347E-L	4	IS				
FB432347E-PPS-HE	4	PS					
GE	GE432PS347-N	4	PS				
	GE232MAX347-H	2	IS				
	GE332MAX347-H	3	IS				
	GE332MAX347-H	3	IS				
GE232PS347-N	2	IS					
Ultrasave	MR232347	2	IS				
Universal	B232I347HE-A	2	IS				
	B432I347HE-A	4	IS				
SYMBAN	SLFE-432T8-347V	4	IS				

■ compatible ■ non-compatible N/A

Ballast d'Urgence	Modèle	
172	IOTA	ISL-540 TBTS SERIES D - EMERGENCY LIGHTING EQUIPMENT
173	KEYSTONE	KT-EMRG-500 EMERGENCY LIGHTING EQUIPMENT
174	PHILIPS	bodine B50 EMERGENCY LIGHTING EQUIPMENT

Les tests de ballasts sont effectués avec un code de date de fabrication spécifique. Les ballasts plus anciens, avec les mêmes numéros de modèle, peuvent avoir des conceptions électroniques différentes et, par conséquent, la compatibilité peut varier. De même, un ballast plus récent, avec le même numéro de modèle, peut avoir subi des révisions qui peuvent affecter la compatibilité. La compatibilité peut également s'étendre au-delà de cette liste et Stanpro recommande de tester quelques luminaires avec les lampes compatibles avec les ballasts, même si le ballast est sur cette liste de compatibilité, pour assurer la compatibilité et les performances.

Pour valider la compatibilité avec des ballasts qui ne figurent pas sur cette liste, veuillez contacter votre représentant des ventes.

Liste de compatibilité

Ballasts pour linéaire DEL Choix



T8 DEL GEN2

Code de commande	Description
67972	T8/S2/10.5W/835/48/CHOICE/STD
67973	T8/S2/10.5W/840/48/CHOICE/STD
67977	T8/S2/10.5W/850/48/CHOICE/STD

120-277 V (1/3)

Description du ballast				1 Lampe		2 Lampes		3 Lampes		4 Lampes		Ballast version
Marque	Code de commande	Nombre de lampes	Méthode de démarrage	Tension d'entrée								
				120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V	
ESPEN	VE232MWHIPE	2	IS									/
	VE232MVHIPE	2	IS									/
FULHAM	WHSG3-UNV-T8-IS	3	IS									/
	WHSG4-UNV-T8-IS	4	IS									/
GE	GE-232-MV-N-DIY	2	IS									/
	GE-432-MV-N-DIY	4	IS									/
	GE132MAX-N/ULTRA	1	IS									/
	GE232MAX-N/ULTRA	2	IS									/
	GE332MAX-N/ULTRA	3	IS									/
	GE432MAX-N/ULTRA	4	IS									/
	GE132MAX-L/ULTRA	1	IS									/
	GE232MAX-L/ULTRA	2	IS									/
	GE132MAX-H/ULTRA	1	IS									/
	GE232MAX-H/ULTRA	2	IS									/
	GE132MAXP-N/ULTRA	1	IS									/
	GE232MAXP-N/ULTRA	2	IS									/
	GE332MAXP-N/ULTRA	3	IS									/
	GE432MAXP-N/ULTRA	4	IS									/
	GE132MAXP-L/ULTRA	1	IS									/
	GE232MAXP-L/ULTRA	2	IS									/
	GE332MAXP-L/ULTRA	3	IS									/
	GE432MAXP-L/ULTRA	4	IS									/
	GE332MAXP-H/ULTRA	3	IS									/
	GE432MAXP-H/ULTRA	4	IS									/
Halco Lighting	EP232IS/L/MV/HE	2	IS									/
	EP332IS/L/MV/HE	3	IS									/
	EP232IS/H/MV/HE	2	IS									/
	EP332IS/MV/HE	3	IS									/
	EP432IS/MV/HE	4	IS									/
HOWARD INDUSTRIES	EPL2/32IS/MV/MC/HE	2	IS									/
	EPL3/32IS/MV/SC/HE	3	IS									/
	EPL4/32IS/MV/MC/HE	4	IS									/
	EPH2/32IS/MV/MC/HE	2	IS									/
	EPH3/32IS/MV/MC/HE	3	IS									/
	EPH4/32IS/MV/SC/HE	4	IS									/
	EP3/32IS/MV/MC/HE	3	IS									/
	EP4/32IS/MV/MC/HE	4	IS									/
KEYSTONE	KTEB-232-UV-IS-H-P	2	IS									/
	KTEB-332-UV-IS-H-P	3	IS									/
	KTEB-232-UV-IS-N-P	2	IS									/
	KTEB-332-UV-IS-N-P	3	IS									/
	KTEB-432-UV-IS-L-P	4	IS									/

Les tests de ballasts sont effectués avec un code de date de fabrication spécifique. Les ballasts plus anciens, avec les mêmes numéros de modèle, peuvent avoir des conceptions électroniques différentes et, par conséquent, la compatibilité peut varier. De même, un ballast plus récent, avec le même numéro de modèle, peut avoir subi des révisions qui peuvent affecter la compatibilité. La compatibilité peut également s'étendre au-delà de cette liste et Stanpro recommande de tester quelques luminaires avec les lampes compatibles avec les ballasts, même si le ballast est sur cette liste de compatibilité, pour assurer la compatibilité et les performances.

compatible non-compatible N/A

Pour valider la compatibilité avec des ballasts qui ne figurent pas sur cette liste, veuillez contacter votre représentant des ventes.

Liste de compatibilité

Ballasts pour linéaire DEL Choix



120-277 V (2/3)

Description du ballast				1 Lampe		2 Lampes		3 Lampes		4 Lampes		Ballast version
Marque	Code de commande	Nombre de lampes	Méthode de démarrage	Tension d'entrée								
				120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V	
MAXLITE	SKEU324HE/SC	4	IS									/
	MLEU324HE/SC	4	IS									/
Philips ADVANCE	ICN-1P32-N	1	IS									/
	ICN-2P32-N	2	IS									/
	ICN-3P32-N	3	IS									/
	ICN-4P32-N	4	IS									/
	IOPA-1P32-N	1	IS									/
	IOPA-2P32-N	2	IS									/
	IOPA-3P32-N	3	IS									/
	IOPA-4P32-N	4	IS									/
	IOPA-1P32-LW-N	1	IS									/
	IOPA-2P32-LW-N	2	IS									/
	IOPA-3P32-LW-N	3	IS									/
	IOPA-4P32-LW-N	4	IS									/
	IOPA-1P32-HL-N	1	IS									/
	IOPA-2P32-HL-N	2	IS									/
	IOPA-4P32-HL-SC	4	IS									/
	IOP-2P32-N	2	IS									/
	IOP-4P32-N	4	IS									/
	IOP-2P32-LW-N	2	IS									/
	IOP-2P32-HL-N	2	IS									/
	IOP-4P32-HL-SC	4	IS									/
	GOPA-2P32-SC	2	IS									/
	GOPA-4P32-SC	4	IS									/
	GOPA-4P32-LW-SC	4	IS									/
	REB-2P32-SC	2	IS									/
	REB-4P32-SC	4	IS									/
	ICN2P16TLEDN	2	IS									/
	ICN3P16TLEDN	3	IS									/
	ICN4P16TLEDN	4	IS									/
	ICN2P16HLTLEDSC	2	IS									/
	ICN4P16HLTLEDSC	4	IS									/
	IZT-2P16-TLED-SC	2	IS									/
	IZT-4P16-TLED-SC	4	IS									/
Standard	61126 - E232T8IS120L/AS/BULK	-	IS									/
	61123 - E232T8IS120L/AS	2	IS									/
	61113 - E232T8IS120/N/AS	2	IS									/
	61124 - E232T8IS120/N/AS/BULK	-	IS									/
	61114 - E432T8IS120/N/AS	4	IS									/
	61125 - E432T8IS120/N/AS/BULK	4	IS									/
	61120 - E432T8IS120L/AS	4	IS									/
	61127 - E432T8IS120L/AS/BULK	4	IS									/
	61121 - E296T8IS120/N/AS	2	IS									/
	31036 - E432T8IS347L	-	IS									/
	16358 - E296T8IS347N	-	IS									/

Les tests de ballasts sont effectués avec un code de date de fabrication spécifique. Les ballasts plus anciens, avec les mêmes numéros de modèle, peuvent avoir des conceptions électroniques différentes et, par conséquent, la compatibilité peut varier. De même, un ballast plus récent, avec le même numéro de modèle, peut avoir subi des révisions qui peuvent affecter la compatibilité. La compatibilité peut également s'étendre au-delà de cette liste et Stanpro recommande de tester quelques luminaires avec les lampes compatibles avec les ballasts, même si le ballast est sur cette liste de compatibilité, pour assurer la compatibilité et les performances.

compatible non-compatible N/A

Pour valider la compatibilité avec des ballasts qui ne figurent pas sur cette liste, veuillez contacter votre représentant des ventes.

Liste de compatibilité

Ballasts pour linéaire DEL Choix



120-277 V (3/3)

Description du ballast				1 Lampe		2 Lampes		3 Lampes		4 Lampes		Ballast version
Marque	Code de commande	Nombre de lampes	Méthode de démarrage	Tension d'entrée								
				120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V	
SYLVANIA Osram	QTP 1X32T8/UNV ISN-SC	1	IS									/
	QTP 2X32T8/UNV ISN-SC	2	IS									/
	QTP 3X32T8/UNV ISN-SC	3	IS									/
	QTP 4X32T8/UNV ISN-SC	4	IS									/
	QHE 1x32T8/UNV ISN-SC	1	IS									/
	QHE 2X32T8/UNV ISN-SC	2	IS									/
	QHE 3x32T8/UNV ISN-SC	3	IS									/
	QHE 4X32T8/UNV ISN-SC	4	IS									/
	QHE 1x32T8/UNV ISL-SC	1	IS									/
	QHE 2x32T8/UNV ISL-SC	2	IS									/
	QHE 3x32T8/UNV ISL-SC	3	IS									/
	QHE 4x32T8/UNV ISL-SC	4	IS									/
	QHE 1x32T8/UNV ISH-SC	1	IS									/
	QHE 2x32T8/UNV ISH-SC	2	IS									/
	QHE 4x32T8/UNV ISH	4	IS									/
	QHE 1X32T8/UNV ISH HT SC	1	IS									/
	QHE 2X32T8/UNV ISH HT SC	2	IS									/
	QHE 3x32T8/UNV ISN-SC-1	3	IS									/
	QHE 4x32T8/UNV ISN-SC-1	4	IS									/
	QHE 3x32T8/UNV ISL-SC-1	3	IS									/
QHE 4x32T8/UNV ISL-SC-1	4	IS									/	
Ultra Save	UT232347	2	IS									/
	UT432347	4	IS									/
Universal/ TRIAD	B132IUNVHP-N	1	IS									/
	B232IUNVHP-N	2	IS									/
	B332IUNVHP-A	3	IS									/
	B432IUNVHP-A	4	IS									/
	B132IUNVHE-A	1	IS									/
	B232IUNVHE-A	2	IS									/
	B332IUNVHE-A	3	IS									/
	B432IUNVHE-A	4	IS									/
	B232IUNVEL-A	2	IS									/
	B332IUNVEL-A	3	IS									/
	B432IUNVEL-A	4	IS									/
	B232IUNVHEH-A	2	IS									/

120 V

Description du ballast				1 Lampe		2 Lampes		3 Lampes		4 Lampes		Ballast version
Marque	Code de commande	Nombre de lampes	Méthode de démarrage	Tension d'entrée								
				120 V	120 V	120 V	120 V	120 V	120 V	120 V	120 V	
GE	GE232-120RES-DIY	2	IS									/
Philips ADVANCE	REB-2P32-N	2	IS									/

Les tests de ballasts sont effectués avec un code de date de fabrication spécifique. Les ballasts plus anciens, avec les mêmes numéros de modèle, peuvent avoir des conceptions électroniques différentes et, par conséquent, la compatibilité peut varier. De même, un ballast plus récent, avec le même numéro de modèle, peut avoir subi des révisions qui peuvent affecter la compatibilité. La compatibilité peut également s'étendre au-delà de cette liste et Stanpro recommande de tester quelques luminaires avec les lampes compatibles avec les ballasts, même si le ballast est sur cette liste de compatibilité, pour assurer la compatibilité et les performances.

compatible non-compatible N/A

Pour valider la compatibilité avec des ballasts qui ne figurent pas sur cette liste, veuillez contacter votre représentant des ventes.

Liste de compatibilité

Ballasts pour linéaire DEL Choix



347 V

Description du ballast				1 Lampe	2 Lampes	3 Lampes	4 Lampes	Ballast version
Marque	Code de commande	Nombre de lampes	Méthode de démarrage	Tension d'entrée				
				347 V	347 V	347 V	347 V	
GE	GE432MAX347-N	4	IS					/
Standard	66150 - E232T8ISMIC/347/N/AS	2	IS					/
	66151 - E232T8ISMIC/347/N/AS/BULK	2	IS					/
	10294 - E432T8IS347/N	4	IS					/
	31552 - E432T8IS347/N/BULK	4	IS					/
	66152 - E232T8ISMIC/347/L/AS/BULK	2	IS					/
	56603 - E432T8IS347/L/BULK	4	IS					/
	31036 - E432T8IS347/L	4	IS					/
	16358 - E296T8IS347/N	2	IS					/
SYLVANIA	QTP 2X32T8/347 ISN-SC	2	IS					/
Osram	QHE 4X32T8/347 ISN-SC	4	IS					/

Les tests de ballasts sont effectués avec un code de date de fabrication spécifique. Les ballasts plus anciens, avec les mêmes numéros de modèle, peuvent avoir des conceptions électroniques différentes et, par conséquent, la compatibilité peut varier. De même, un ballast plus récent, avec le même numéro de modèle, peut avoir subi des révisions qui peuvent affecter la compatibilité. La compatibilité peut également s'étendre au-delà de cette liste et Stanpro recommande de tester quelques luminaires avec les lampes compatibles avec les ballasts, même si le ballast est sur cette liste de compatibilité, pour assurer la compatibilité et les performances.

compatible
 non-compatible
 N/A

Pour valider la compatibilité avec des ballasts qui ne figurent pas sur cette liste, veuillez contacter votre représentant des ventes.

Liste de compatibilité

Ballasts pour linéaire DEL Choix



T8 DEL

Code de commande	Description
66989	T8/15W/835/48/CHOICE/STD
66990	T8/15W/840/48/CHOICE/STD
66991	T8/15W/850/48/CHOICE/STD

120-277 V (1/3)

Description du ballast				1 Lampe		2 Lampes		3 Lampes		4 Lampes		Ballast version
Marque	Code de commande	Nombre de lampes	Méthode de démarrage	Tension d'entrée								
				120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V	
Arcata	ACT2P32ISUNV	2	IS									/
	ACT4P32ISUNV	4	IS									/
Advance	ICN-1P32-N	1	IS									/
	ICN-2P32-N	2	IS									REV C/E
	ICN-3P32-N	3	IS									REV D
	ICN-4P32-N	4	IS									REV D
	ICN-2P32-SC	2	IS									/
	ICN-4P32-SC	4	IS									REV D
	ICN-4P32-SC	4	IS									REV C
	ICN-2S40-N	2	RS									/
	IOPA-1P32-N	1	IS									REV B
	IOPA-2P32-N	2	IS									REV A
	IOPA-4P32-N	4	IS									REV C
	IOPA-1P32-LW-N	1	IS									REV A
	IOPA-2P32-LW-N	2	IS									REV B
	IOPA-4P32-LW-N	4	IS									REV A
	IOP-4PSP32-SC	4	PS									REV B
	RCN-2S32-SC	2	PS									REV D
	REL-2P32-SC	2	IS									UL 704G
	REL-2P32-SC	2	IS									UL3K70
REL-4P32-RH-TP	4	IS									/	
RELB-2S40-N	2	RS									/	
Eiko	PM 2x32T8-UNV-IS-L	2	IS									/
Esen	VE232MVHIP	2	IS									/
	VE232MVHIPE	2	IS									/
	VE232MVHIPHE	2	IS									/
	VE232MVHIPLE	2	IS									/
	VE432MVHIP	4	IS									/
	VE432MVHIPE	4	IS									/
Fulham	VE432MVHIPHE	4	IS									/
	NPY-120-232-LT8	2	PS									/
	NPY-120-432-T8B	4	IS									/
	NPY-120-432-T8-IS	4	IS									/
	WHCG3-120-T8-IS	3	IS									/
	WHCG5-120-T12-RS	2	RS									/
	WH2-120-L	1	IS									/
WH5-120-L	4	IS									/	

Les tests de ballasts sont effectués avec un code de date de fabrication spécifique. Les ballasts plus anciens, avec les mêmes numéros de modèle, peuvent avoir des conceptions électroniques différentes et, par conséquent, la compatibilité peut varier. De même, un ballast plus récent, avec le même numéro de modèle, peut avoir subi des révisions qui peuvent affecter la compatibilité. La compatibilité peut également s'étendre au-delà de cette liste et Stanpro recommande de tester quelques luminaires avec les lampes compatibles avec les ballasts, même si le ballast est sur cette liste de compatibilité, pour assurer la compatibilité et les performances.

compatible non-compatible N/A

Pour valider la compatibilité avec des ballasts qui ne figurent pas sur cette liste, veuillez contacter votre représentant des ventes.

Liste de compatibilité

Ballasts pour linéaire DEL Choix



120-277 V (2/3)

Description du ballast				1 Lampe		2 Lampes		3 Lampes		4 Lampes		Ballast version
Marque	Code de commande	Nombre de lampes	Méthode de démarrage	Tension d'entrée								
				120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V	
Fusion	FB232MVE	2	IS									/
	FB232MVE-HE	2	IS									/
	FB232MVE-LHE	2	IS									/
	FB232MVE-PPS-HE	2	PS									/
	FB332MVE	3	IS									/
	FB432MVE	4	IS									/
	FB432MVE-HE	4	IS									/
	FB432MVE-PPS-HE	4	PS									/
GE	GE132MAXP-N/ULTRA	1	IS									/
	GE 232-120RES-DIYB	2	IS									/
	GE 232-120-PS-N	2	PS									/
	GE232MAX-G-N	2	IS									/
	GE232MAXP-L/ULTRA	2	IS									/
	GE232MAXP-N/ULTRA	2	IS									/
	GE232MAXP-H/ULTRA	2	IS									/
	GE232-MV-N	2	IS									/
	GE232-MVPS-L	2	PS									/
	GE232-MVPS-N	2	PS									/
	GE232-MVPS-H	2	PS									/
	GE332MAX-L/ULTRA	3	IS									/
	GE332MV-N-DIY	3	IS									/
	GE432MAX-G-N	4	IS									/
GE432MAX-H/ULTRA	4	IS									/	
GE432MAX-H-42T	4	IS									/	
Greenhill	GH2P59ISUNV	2	IS									/
	GH4P32ISUNV	4	IS									/
Halco	EP232IS/H/MV/HE	2	IS									/
	EP332IS/L/MV/HE	3	IS									/
	EP332IS/MV/MC	3	IS									/
	EP432IS/L/MV/HE	4	IS									/
	EP432IS/MV/MC	4	IS									/
Howard	EP3/32IS/MV/SC/HE	3	IS									/
	EP4/32IS/MV/MC/HE	4	IS									/
Huafeng	ENI-T8-32-P2SC-N	2	IS									/
	ENI-T8-32-P4MC-N	4	IS									/
Keystone	KTEB-232-UV-IS-N-P	2	IS									Version D1
	KTEB-332-UV-IS-N-P	3	IS									Version B
	KTEB-432-UV-IS-N-P	4	IS									Version A1
Osram	QHE 2x32T8/UNV ISL SC	2	IS									/
	QTP 2x32T8/UNV ISN-SC	2	IS									/
	QTP 3x32T8/UNV PSX-SC	3	PS									/
	QHE 4x32T8/UNV ISL SC	4	IS									/
	QHE 4x32T8/UNV PSN-SC	4	PS									/
QTP 4x32T8/UNV ISN-SC	4	IS									/	

Les tests de ballasts sont effectués avec un code de date de fabrication spécifique. Les ballasts plus anciens, avec les mêmes numéros de modèle, peuvent avoir des conceptions électroniques différentes et, par conséquent, la compatibilité peut varier. De même, un ballast plus récent, avec le même numéro de modèle, peut avoir subi des révisions qui peuvent affecter la compatibilité. La compatibilité peut également s'étendre au-delà de cette liste et Stanpro recommande de tester quelques luminaires avec les lampes compatibles avec les ballasts, même si le ballast est sur cette liste de compatibilité, pour assurer la compatibilité et les performances.

■ compatible
 ■ non-compatible
 N/A

Pour valider la compatibilité avec des ballasts qui ne figurent pas sur cette liste, veuillez contacter votre représentant des ventes.

Liste de compatibilité

Ballasts pour linéaire DEL Choix



120-277 V (3/3)

Description du ballast				1 Lampe		2 Lampes		3 Lampes		4 Lampes		Ballast version
Marque	Code de commande	Nombre de lampes	Méthode de démarrage	Tension d'entrée								
				120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V	
Pacific	EB-332IS-U	3	IS									/
	EB-432IS-U	4	IS									/
Plusrite	BAF232IS/MW/H	2	IS									/
PQL	70201	2	IS									/
	70204	4	IS									/
Premium	BB-T8/UVH-2x32	2	IS									/
	BB-T8/UVH-3x32	3	IS									/
Robertson	RSW240T12120	2	PS									/
Standard	61123 - E232T8IS120/L/AS	2	IS									/
	61126 - E232T8IS120/L/AS/BULK	2	IS									/
	61113 - E232T8IS120/N/AS	2	IS									/
	61124 - E232T8IS120/N/AS/BULK	2	IS									/
	59770 - E432T8IS120/H/90C	4	IS									/
	61120 - E432T8IS120/L/AS	4	IS									/
	61127 - E432T8IS120/L/AS/BULK	4	IS									/
	61114 - E432T8IS120/N/AS	4	IS									/
	61125 - E432T8IS120/N/AS/BULK	4	IS									/
Sunpark	SL15T	2	PS									/
TCP	E4P32PSUNVE	4	PS									/
Universal	B232IUNVHP-N	2	IS									REV B
	B332IUNVHP-A	3	IS									REV B
	B432IUNVHP-A	4	IS									REV B

Les tests de ballasts sont effectués avec un code de date de fabrication spécifique. Les ballasts plus anciens, avec les mêmes numéros de modèle, peuvent avoir des conceptions électroniques différentes et, par conséquent, la compatibilité peut varier. De même, un ballast plus récent, avec le même numéro de modèle, peut avoir subi des révisions qui peuvent affecter la compatibilité. La compatibilité peut également s'étendre au-delà de cette liste et Stanpro recommande de tester quelques luminaires avec les lampes compatibles avec les ballasts, même si le ballast est sur cette liste de compatibilité, pour assurer la compatibilité et les performances.

■ compatible
 ■ non-compatible
 N/A

Pour valider la compatibilité avec des ballasts qui ne figurent pas sur cette liste, veuillez contacter votre représentant des ventes.

Liste de compatibilité

Ballasts pour linéaire DEL Choix



347 V

Description du ballast				1 Lampe		2 Lampes		3 Lampes		4 Lampes		Ballast version
Marque	Code de commande	Nombre de lampes	Méthode de démarrage	Tension d'entrée								
				120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V	
Arcata	ACT2P32IS347	2	IS	■	■	■	■					/
	ACT4P32IS347	4	IS					■	■	■	■	/
Advance	GOPA-2P32-LW-N	2	IS	■		■						REV A
	GOPA-2P32-LW-SC	2	IS	■		■						REV D
	GOPA-4P32-LW-SC	4	IS					■		■		REV D
	GOPA-2P32-SC	2	IS	■		■						REV C
	GOPA-4P32-SC	4	IS					■		■		REV D
Fusion	FB232347E-HE	2	IS	■		■						/
	FB232347E-L	2	IS	■		■						/
	FB232347E-PPS-HE	2	PS	■		■						/
	FB432347E-HE	4	IS					■		■		/
	FB432347E-L	4	IS					■		■		/
	FB432347E-PPS-HE	4	PS					■		■		/
GE	GE232MAX347-H	2	IS	■		■						/
	GE332MAX347-H	3	IS			■		■				/
	GE432MAX347-H	4	IS					■		■		/
Magnetek	B232I347HP	2	IS	■		■						/
Osram	QHE 2x32 T8/347 ISL-SC	2	IS	■		■						/
	QHE 2x32 T8/347 ISN-SC	2	IS	■		■						/
	QHE 4x32 T8/347 ISL-SC	4	IS					■		■		/
Standard	60076 - E232T8IS347/H/90C	2	IS	■		■						/
	58278 - E232T8IS347/L/BULK	2	IS	■		■						/
	10293 - E232T8IS347/N	2	IS	■		■						/
	31549 - E232T8IS347/N/BULK	2	IS	■		■						/
	31036 - E432T8IS347/L	4	IS					■		■		/
	56603 - E432T8IS347/L/BULK	4	IS					■		■		/
	10294 - E432T8IS347/N	4	IS					■		■		/
	31552 - E432T8IS347/N/BULK	4	IS					■		■		/
	59771 - E432T8IS347/H/90C	4	IS					■		■		/
Ultrasave	JR232347	2	RS			■						/
	MR232347	2	IS	■		■						/
Universal	B232I347HE-A	2	IS	■		■						/
	B432I347HE-A	4	IS					■		■		/
	B432I347RH	4	IS					■		■		REV H

Les tests de ballasts sont effectués avec un code de date de fabrication spécifique. Les ballasts plus anciens, avec les mêmes numéros de modèle, peuvent avoir des conceptions électroniques différentes et, par conséquent, la compatibilité peut varier. De même, un ballast plus récent, avec le même numéro de modèle, peut avoir subi des révisions qui peuvent affecter la compatibilité. La compatibilité peut également s'étendre au-delà de cette liste et Stanpro recommande de tester quelques luminaires avec les lampes compatibles avec les ballasts, même si le ballast est sur cette liste de compatibilité, pour assurer la compatibilité et les performances.

■ compatible ■ non-compatible □ N/A

Pour valider la compatibilité avec des ballasts qui ne figurent pas sur cette liste, veuillez contacter votre représentant des ventes.